

## BCS-L-PTHOME03

- Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi 4 Mpx
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek)
- Powiadomienia o alarmach
- Tryb dzień/noc (IR 15m)



Indeks: 12334

GTIN13/EAN13: 5904890713352

URL: <https://bcs.pl/pl/bcs-home/4048-bcs-l-pthome03-5904890713352.html>

**BCS** LINE



### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-L-PTHOME03
<b>Linia produktowa</b>	BCS LINE
<b>Typ kamery</b>	HOME
<b>Rozdzielczość</b>	4 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.8" CMOS
<b>Piksele</b>	2560(H)×1440(V)
<b>Obiektyw</b>	stały
<b>Ogniskowa</b>	4 mm
<b>Apertura</b>	F 1.6
<b>Focus</b>	Stały
<b>Iris</b>	Stały
<b>Kąt widzenia</b>	H: 80.3° V: 43.2° D: 94.3°
<b>Balans bieli</b>	Auto
<b>WDR</b>	DWDR

<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/3~1/100000s
<b>Obrót obrazu</b>	Flip 180°
<b>Ilość strumieni</b>	2
<b>Rozdzielczości</b>	4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / CIF(352×288)(352×240)
<b>Strumień główny</b>	2560×1440@1~25/30fps 1920×1080@1~25/30fps 1280×960@1~25/30fps 1280×720@1~25/30fps
<b>Strumień drugi</b>	(704×576)(704×480)@1~25/30fps (352×288)(352×240)@1~25/30fps
<b>Bitrate</b>	H.264: 256~8192kbps H.265: 144~8192kbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED
<b>Oświetlacz</b>	15m
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Głośnik</b>	Tak
<b>Kompresja audio</b>	PCM / G.711a / G.711Mu / G.726 / MPEG2-Layer2 / G722.1
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 512GB
<b>Dodatkowe interfejsy</b>	USB-C
<b>Obsługa</b>	Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	Tak
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Wi-Fi</b>	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
<b>Rodzaj zasilania</b>	5V DC
<b>Pobór mocy</b>	max 5W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Warunki pracy</b>	-10°C~+40°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø95.5mm×130.4mm
<b>Waga</b>	0.25 kg
<b>Zakres PAN</b>	0°~325°
<b>Zakres TILT</b>	-20°~100°
<b>Auto tracking</b>	Tak
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Detekcja człowieka redukuje fałszywe alarmy
<b>Akcesoria w zestawie</b>	Zasilacz