

## BCS-L-PTHOME07

- Obrotowa, wewnętrzna kamera Wi-Fi
- Kamera stała 5Mpx i kamera obrotowa 5Mpx
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę)
- Powiadomienia o alarmach
- Kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- Podwójny oświetlacz LED 30m i IR 30m



Indeks: 12416

GTIN13/EAN13: 5904890713598

URL: <https://bcs.pl/pl/bcs-home/4218-bcs-l-pthome07-5904890713598.html>

**BCS** LINE



### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PTHOME07
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	HOME
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	2×1/3" CMOS
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	3.6/3.6 mm

<b>Apertura</b>	F 2.0
<b>Focus</b>	Stały
<b>Iris</b>	Stały
<b>Kąt widzenia</b>	H: 86° V: 46° D: 104° PT: H: 86° V: 46° D: 104°
<b>Balans bieli</b>	Auto
<b>WDR</b>	DWDR
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/3~1/100000s
<b>Obrót obrazu</b>	Flip 180°
<b>Ilość strumieni</b>	2
<b>Rozdzielczości</b>	5M(2880×1620) / 640×360
<b>Strumień główny</b>	2880×1620@1~25/30fps
<b>Strumień drugi</b>	640×360@15fps
<b>Bitrate</b>	H.265: 768~4096kbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED + White Light
<b>Oświetlacz</b>	30m / 30m
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Głośnik</b>	Tak
<b>Funkcja aktywnego odstraszania ADC</b>	Alarm optyczno-dźwiękowy
<b>Kompresja audio</b>	G.711A
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 256GB
<b>Dodatkowe interfejsy</b>	USB-C
<b>Obsługa</b>	Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	Tak
<b>Maski prywatności</b>	Tak
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Wi-Fi</b>	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz
<b>Rodzaj zasilania</b>	5V DC
<b>Pobór mocy</b>	max 5.4W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Warunki pracy</b>	-10°C~+45°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø80.9×125.7mm
<b>Waga</b>	0.23 kg
<b>Zakres PAN</b>	0°~349°
<b>Zakres TILT</b>	-5°~90°
<b>Auto tracking</b>	Tak
<b>Funkcje automatyki</b>	Preset Patrol
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Detekcja człowieka i zwierząt redukuje fałszywe alarmy
<b>Akcesoria w zestawie</b>	Zasilacz